гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Монофазен генератор EA 6000

Монофазният генератор EA 6000 има доста опростена конструкция, но е изработен от висококачествени компоненти. Оригиналният **двигател на Honda GX390** му осигурява лесен старт и надеждна работа. **Генераторът за ток** има нисък разход на гориво и максимална мощност от 6.0 KVA. Моделът е със защита от претоварване и два контактни извода: 16A/230V и 32A/230V. Здравата заварена рамка, върху която са монтирани двигателя и генераторната част, предлага защита от повреда и удобство при транспортиране. Най-често **агрегата** се използва в строителството, при ремонти и за чувствителни към промени в напрежението уреди.

Технически характеристики	
Мощност на двигателя, к.с.	8,0
Макс. мощност на генератора, kW	6,0
Номинална мощност на генератора, kW	5,7
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	390
Обем на резервоара, l	6,1
Двигател	четиритактов, бензинов GX390
Номинален ток, A	24,8
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	75,5x55x53
Гаранционен срок	1 година за юридически лица, 2 години за физически лица
Тегло, kg	67

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29472