

Генератор SENCi SC-3500

Генераторът SENCi SC-3500 може да осигури работа до 12,5 часа при 50% натоварване, като резервоарът за гориво е 15 литра. **Машината** се отличава със защита от претоварване, която го изключва автоматично и го предпазва от повреди. **Агрегатът за ток е с AVR** система, което означава, че напрежението се регулира електронно и така се предпазва вашето електронно оборудване от повреди. Разполага със специално вграден датчик с LED сензор, който ви предупреждава при липса на масло и автоматично спира двигателя. Моделът е лесно преносим и компактен, с издръжлива рамка и контролен панел, устойчив на вода и прах.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	7,0
Мощност на генератора, kW	3,1
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	208
Вместимост на резервоара, l	15
Двигател	бензинов, четиритактов SC170F
Честота, Hz	50
Звукова мощност, dB	95
Размери Д/Ш/В, cm	62,5/48/50
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	48



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29364