

Генератор SENCI SC-2500

SENCI SC-2500 е генератор за битови и професионални нужди. Той е с 4-тактов бензинов двигател и 15-литров резервоар за гориво. Същия осигурява работа до 12,5 часа при 50% натоварване. **SENCI SC-2500 е с AVR**-или т.н. електронен регулатор на напрежението, предпазващ вашето електронното оборудване от колебания в напрежението. Агрегата е с вградена защита от претоварване, която служи да го изключва автоматично и по този начин го предпазва от повреди. На контролния панел поставен на видно място върху машината има дисплей, който показва часовете на работа, волтметър и честота. И не на последно място е важно да уточним, че специално вградения датчик със **LED сензор** Ви предупреждава при липса на масло и автоматично спира двигателя.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	5,5
Мощност на генератора, kW	2,2
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	163
Вместимост на резервоара, l	15
Двигател	бензинов, четиритактов SC168F
Честота, Hz	50
Звукова мощност, dB	95
Размери Д/Ш/В, cm	62,5/49/51
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	42



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=12902