

Генератор SENCi SC-8000TE

SENCi SC-8000TE е трифазен генератор с електрически стартер и четиритактов бензинов двигател. Генератора има голям 25-литров резервоар, който му осигурява работа до 13,5 часа при 50% натоварване. Цялата серия агрегати на SENCi се отличават по това, че са с вграден AVR или т.н. електронен регулатор на напрежението. Той служи за предпазване на чувствителната техника от повреди свързани с колебания на напрежението. При натоварване пък SENCi SC-8000TE автоматично спира благодарение на функцията за защита от претоварване. Генератора е оборудван с добре видим контролен панел с дисплей, показващ часовете на работа, волтметър и честота, и датчик със LED светлина предупреждаващ при липса на масло, като спира двигателя автоматично. Модела е с компактни размери, с удобни транспортни колела, с помощта на които ще ви бъде лесно да го преместите там където искате. Максималната мощност на генератора при 400V е 7,0 kW / а при 230 V е 4,0 kW.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	14
Мощност на генератора, kW	7,0
Захранване, V	230 / 400
Работен обем, куб.см	420
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	бензинов, четиритактов SC190F
Честота, Hz	50
Звукова мощност, dB	96
Размери Д/Ш/В, cm	73/55,6/61
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	88



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=12906