

Зарядно устройство за акумулатори BOSCH BAT 690

Зарядното устройство за акумулатори BOSCH BAT 690 е подходящо за зареждане на всички видове акумулатори 12 и 24 V - оловно-киселинни, необслужваеми, стандартни, гелови, AGM, EFB и литиево-фосфатни (LFP). Характеризира се с изходящ постоянен ток 90/45 A и входяща мощност 1600 W. Отличава се с матричен дисплей на 18 езика за ясно отчитане на измерванията.

За зареждане на силно изтощени акумулатори разполага със **щадящ режим**. При смяна на акумулатора може да се използва **поддържащият му режим**. При ъпдейт на управляващите блокове **уредът** разполага с **буферен режим**. USB портът поддържа актуализациите на софтуера за зарядното устройство. При по-продължително зареждане може да използвате държача за стенов монтаж на устройството. В оборудването са включени два зарядни кабела с напречно сечение 16 mm² и дължина 3 m.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Работна температура	-5°C - +45°C
Напрежение на зареждане, V	12/24
Честота, Hz	50/60
Ниво на защита/ клас	IP 20 D/SK I
Размери Д/Ш/В, cm	22 x 11,5 x 47,3
Гаранционен срок	12 месеца
Окомплектовка	зарядно устройство за акумулатори, зарядни кабели, захранващ кабел, държач за монтаж на стена, ръководство за потребителя и инструкции за безопасност
Тегло, kg	6,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25975