

Заваръчен генератор SENCİ SC-300 XL

Заваръчният генератор SENCİ SC-300 XL е с два режима на работа - работи като генератор и се използва за заваряване. Максималната му мощност е 3,5 kW, а захранването 230V/50 Hz. **Генераторът за ток** е с бензинов двигател, ел. старт и резервоар за гориво с вместимост 45 литра. Заваръчният ампераж е 50-300 A, а диаметъра на електродите е 1,6-6 mm. **Агрегатът за ток** е с включен AVR, часовомер/волтметър/честота, със сензор за липса на масло с червен светодиод и спиране на двигателя. Благодарение на колелата и включените дръжки е лесен за транспортиране. Устойчивата рамка го предпазва от повреди.



Технически характеристики

Мощност на генератора, kW	3,0
Макс. мощност на генератора, kW	3,5
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	679
Вместимост на резервоара, l	45
Двигател	бензинов Senci GB680
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	73x60x97,5
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	150



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34653