

Сателитен комуникатор със снимки и гласови съобщения GARMIN INREACH® Messenger Plus

INREACH® Messenger Plus може да изпраща интерактивно SOS съобщение с Вашите GPS координати до Garmin Response, денонощен международен координационен център за помощ при спешни случаи. И вместо да разчитате на покритие на мобилен телефон, базирано на кула, Вашите съобщения се изпращат чрез 100% глобалната Iridium сателитна мрежа. Споделете Вашето GPS местоположение и Вашия маршрут по всяко време с проследяване на живо. Можете също така да вградите своите GPS координати с Вашите текстови, фото или гласови съобщения.



Технически характеристики

Размери Ш/В/Д	7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1" x 2,5" x 0,9")
Размери на дисплея Ш/В	2,53 x 1,1 cm 2,74 cm диагонал
Резолюция на дисплея Ш/В	160 x 68 пиксела
Тип на дисплея	видим на слънчева светлина, монохромен, трансфлективен memory-in-pixel (MIP) До 120 часа с изпращане на текстово съобщение или местоположение на всеки 2 минути в режим на съобщения с ниска мощност, до 70 часа в режим на съобщения за ефективност; До 600 часа с текстово съобщение или местоположение, изпращани на всеки 10 минути в режим на съобщения с ниска мощност, до 110 часа в режим на съобщения за ефективност; До 250 медийни съобщения, изпратени с едно зареждане на батерията.; До 1 година при изключване; Забележка – Прогнозите за живота на батерията са с пълен изглед към небето и могат да бъдат значително повлияни от препятствия или дървета.
Живот на батерията	
Водоустойчивост	IPX7
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	InReach Messenger Plus, USB кабле и документация
Тегло, kg	0,117



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=39098