

Генератор EA 3000 AVR

Генераторът EA 3000 AVR е с монофазно захранване и максимална мощност от 3.0 KVA. Моделът предоставя отлично качество на произведения ток, което се дължи на "AVR" - регулиране на напрежението и стабилна работа на двигателя при натоварване. **Агрегатът за ток** е с топ версията VSD9 на оригиналния двигател на Honda GX200, осигуряващ лесно стартиране, нисък разход на гориво и надеждна работа. **Бензиновият генератор** е снабден със защита от претоварване и два 16A/230V извода. Най-често намира приложение в строителството, ремонтните дейности или за домашни нужди, както и за уреди изискващи допълнителна стабилизация на напрежението.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	4,0
Макс. мощност на генератора, kW	3,0
Номинална мощност на генератора, kW	2,8
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	200
Обем на резервоара, l	3,3
Двигател	четиритактов, бензинов GX200
Номинален ток, A	12,2
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	60x45x45
Гаранционен срок	1 година за юридически лица, 2 години за физически лица
Тегло, kg	42



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=3985