гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Генератор EAT 7000

Генераторът за ток EAT 7000 е идеален за използване в строителството, благодарение на надеждната си конструкция, и захранва машини работещи дори при най-тежки условия. Моделът е оборудван с топ версията VSD9 на оригиналния двигател на Honda GX390, осигуряваща му лесен старт и нисък разход на гориво. **EAT7000 е агрегат за ток** с MeccAlte алтернатор, който осигурява резерв до 7.5 KVA и предоставя повече мощност. **Бензиновият генератор** има един 400V/16A трифазен извод и два монофазни 230V/16A извода. Двигателят и генераторната част са монтирани на здрава и прецизно заварена рамка, посредством тампони.

Технически характеристики	
Макс. мощност на генератора, kW	3,7/7,0
Номинална мощност на генератора, kW	3,4/6,5
Захранване, V	230 / 400
Работен обем, куб.см	390
Обем на резервоара, l	6,1
Двигател	четиритактов, бензинов GX390
Номинален ток, A	14,8/9,5
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	75,5x55x53
Гаранционен срок	1 година за юридически лица, 2 години за физически лица
Тегло, kg	78,3

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=4002