

Амперклещи отворени BOSCH GFM 1000-15

Надеждните и издръжливи **амперклещи BOSCH GFM 1000-15** са електроизмервателен уред тип „вилница“, проектиран за бързо измерване на променлив ток до 200 A. Благодарение на True RMS технологията и обрънатия LCD екран, уредът осигурява висока точност и ясна визуализация дори при работа в трудни условия.

С отворена челюст за лесно и бързо захващане на кабели, **GFM 1000-15** е изключително удобен при работа в тесни пространства. Корпусът със степен на защита IP54 и ергономична ръкохватка гарантира устойчивост на прах, пръски и механични въздействия - идеален за професионални условия на строителни обекти.

Съвместим със стойката с магнит MH 1 Professional, този компактен инструмент осигурява максимална гъвкавост и свобода на работа, когато се налага монтаж в ограничени пространства или работа със свободни ръце.



Технически характеристики

Защита	IP54
Напрежение AC, V	1000
Напрежение DC, V	1000
Резолуция на AC напрежение, mV	1000
Резолуция на DC напрежение, mV	1000
Точност на AC напрежение	$\pm 1,5 \% + 5$
Точност на DC напрежение	$\pm 1,0 \% + 2$
Ток AC, A	200
Измервателен диапазон на съпротивлението, M Ω	60
Резолуция на AC ток, A	0,1
Точност на AC ток	$\pm 3,0 \% + 3$
Резолуция на съпротивление, MOhm	0,01
Точност на съпротивление	$\pm 2,0 \% + 5$
Резолуция на непрекъснатост, Ohm	0,1
Точност на непрекъснатост	$\pm 1,0 \% + 5$
Честотна резолуция, Hz	10
Честотна точност	$\pm 0,1 \% + 2$
Батерия	2 x 1,5 V (AA)
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	2 x батерия 1,5 V LR6 (AA), измервателни сонди MS 90 Professional, чанта



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42727