

Генератор Loncin LC3000A

Бензиновият генератор LONCIN LC 3000-A е надежден монофазен агрегат с максимална мощност 2,5 kW и автоматичен стабилизатор на напрежението (AVR), който осигурява стабилна работа и защита на електроуредите. Оборудван е с четиритактов OHV двигател G200F с обем 196 cm³ и мощност 5,5 к.с., който работи с въздушно охлаждане и поддържа 3600 об./min. Резервоарът с вместимост 15 l позволява продължителна работа, а разходът от 395 g/kWh гарантира икономичност. **Генераторът** е с компактни размери 590 x 430 x 467 mm и тегло 44 kg, което в комбинация със здравата конструкция и ергономичния дизайн го прави удобен за транспортиране и съхранение.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	5,5
Мощност на генератора, kW	2,5
Работен обем, куб.см	196
Вместимост на резервоара, l	15
Двигател	бензинов, четиритактов
Звукова мощност, dB	75
Максимална консумация на гориво	395 g/kWh
Стартиране	Механично
Размери Д/Ш/В, cm	59x43x46,7
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=43397