

Генератор Loncin LC6500A

Бензиновият генератор LONCIN LC 6500-A е мощен монофазен агрегат с максимална мощност 5.5 kW и номинална 5 kW, който осигурява надеждно захранване за професионална и домашна употреба. Оборудван е с четиритактов OHV двигател G390F с обем 389 cm³ и мощност 11 к.с., работещ с въздушно охлаждане и 3600 об./min. **Генераторът** разполага с AVR стабилизатор за автоматично регулиране на напрежението, електрически стартер, три изхода AC 230 V и един DC 12 V с ток 8,3 A за директно зареждане. Резервоарът му е с капацитет 25 l, което позволява продължителна работа, а разходът от 374 g/Kwh гарантира ефективност. Със своите размери 681 x 546 x 550 mm и тегло 77 kg, както и със здравата конструкция и ергономичен дизайн, уредът е лесен за транспортиране и съхранение, като същевременно осигурява стабилност и надеждност при работа.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	11
Мощност на генератора, kW	5,5
Работен обем, куб.см	389
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	бензинов, четиритактов
Звукова мощност, dB	75
Максимална консумация на гориво	374
Стартиране	Механично
Размери Д/Ш/В, cm	67,5x54x54
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=43398