

Генератор Loncin LC8000DA

Бензиновият генератор LONCIN LC 8000-DA е монофазен агрегат с максимална мощност 6.5 kW и номинална 6 kW, който осигурява надеждно електрозахранване за професионална и битова употреба. Работи с четиритактов OHV двигател G420FD-1 с обем 420 cm³ и мощност 12 к.с., поддържащ 3600 об./min с въздушно охлаждане. Оборудван е с AVR автоматичен стабилизатор на напрежението и електрически starter, което гарантира лесно и сигурно пускане. **Генераторът** разполага с три АС изхода 230 V и един DC 12 V с възможност за зареждане при 8,3 A. Резервоарът с вместимост 25 l осигурява продължителна работа, а разходът от 374 g/Kwh гарантира икономичност. Конструкцията е здрава и ергономична, а размерите 681 x 546 x 550 mm и теглото 83 kg правят генератора устойчив и сравнително лесен за транспортиране и съхранение.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	12
Работен обем, куб.см	420
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	бензинов, четиритактов
Звукова мощност, dB	75
Максимална консумация на гориво	374
Стартиране	Ел. старт
Размери Д/Ш/В, cm	68x54x54
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=43400