

Инверторен генератор LONCIN LC3000I

Инверторният генератор Loncin LC3000I е лек и компактен бензинов **модел**. **Генераторът** осигурява номинална мощност 2,3 kW и максимална 2,5 kW, като работи с 4-тактов едноцилиндров двигател с обем 149 cm³ и мощност 3 hp. **Моделът** разполага с резервоар 4,0 l, който осигурява до 7 часа автономна работа, и удобна ръкохватка за лесно пренасяне при тегло от само 26,5 kg. Оборудван е с два контакта 230 V и 12 V DC изход, което позволява захранване на различни уреди. Ниското ниво на шум от около 61 dBA на 7 m го прави значително по-тих от стандартните генератори, а инверторната технология с под 1,5% хармонично изкривяване гарантира чисто и стабилно електрозахранване, подходящо и за чувствителна електроника.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	4,4
Мощност на генератора, kW	2,5
Работен обем, куб.см	149
Вместимост на резервоара, l	4
Двигател	бензинов, четиритактов
Звукова мощност, dB	61
Максимална консумация на гориво	395 g/Kwh
Размери Д/Ш/В, cm	49,9x28,5x45,5
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51643