

Бензинов генератор PRAMAC MES5000

Бензинов генератор PRAMAC MES5000 е монофазен агрегат 230 V, предназначен за надеждно захранване на инструменти и оборудване при мобилни и стационарни приложения. **Моделът работи с четиритактов OHV бензинов двигател Honda GX270** с работен обем 270 куб.см и въздушно охлаждане, който развива максимална мощност 4,6 kW и номинална мощност 3,9 kW при 3000 min-1. **Генераторът** осигурява стабилно изходно напрежение 230 V при честота 50 Hz и разполага с кондензаторно регулиране на напрежението и четков алтернатор с два полюса. Оборудван е с един контакт 230 V – 16 A IP54 и два CEE контакта 230 V – 16 A IP44, което позволява гъвкаво свързване на различни консуматори. Стартирането е ръчно, а защитите включват датчик за ниско ниво на масло, защита от претоварване и защита на алтернатора IP23. Резервоарът с вместимост 5,3 l осигурява до 2,39 h работа при номинална мощност, като разходът на гориво е 2,22 l/h, а масленият картер е с обем 1,1 l.



Технически характеристики

Мощност на генератора, kW	3,9
Макс. мощност на генератора, kW	4,6
Захранване, V	230
Обороти на празен ход, min-1	3000
Работен обем, куб.см	270
Вместимост на резервоара, l	5,3
Двигател	бензинов, четиритактов HONDA GX270
Предназначение	за професионална употреба
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	75 x 54,3 x 52
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	61



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51730