

Шумоизолиран дизелов трифазен генератор SENCi SCDE19i-YS

Шумоизолираният дизелов трифазен генератор SENCi SCDE19i-YS е надежден **агрегат за ток**, предназначен за аварийно захранване на обекти с трифазно напрежение 400 V. **Машината** развива максимална мощност 15 kW и номинална мощност 13.6 kW, което я прави подходяща за захранване на индустриално оборудване, производствени линии и обекти с по-високи енергийни изисквания. **Двигателят Senci IND485D** е **дизелов, 4-цилиндров**, с водно охлаждане и мощност 25 к.с., като работи при 1500 об/мин и осигурява стабилна и продължителна експлоатация.



Трифазният дизелов генератор SENCi SCDE19i-YS е оборудван с **AVR регулатор** на напрежението, който поддържа стабилни стойности при променливо натоварване, както и с **ATS система** за автоматично стартиране при прекъсване на електрозахранването. Номиналният ток е 24.5 A при честота 50 Hz, а разходът на гориво е 235 g/kW/h, което гарантира икономична работа при продължително използване. Резервоарът с вместимост 80 l позволява дълъг работен цикъл без често зареждане.

Агрегатът разполага с **електрически стартер** за лесно пускане, индикатор за състоянието на батерията и дисплей, показващ температурата, нивото на маслото и разхода на гориво, което улеснява контрола по време на работа. Обемът на картера е 4 l, а охладителната система е с капацитет 9 l, което допринася за надеждното охлаждане на двигателя. Здравата рамка от висококачествена стомана и **шумоизолираният корпус** намаляват нивата на вибрации и шум, като същевременно осигуряват дълъг експлоатационен живот.

Технически характеристики

Мощност на генератора, kW	13,6
Макс. мощност на генератора, kW	16
Захранване, V	400
Вместимост на резервоара, l	80
Двигател	дизелов, Senci IND485D
Честота, Hz	50
Обем на двигателя	1500 куб. см
Размери Д/Ш/В, cm	195/90/105
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	650

