

Генератор LONCIN PG 3000S

Генератор LONCIN PG 3000S е бензинов монофазен генератор със система за аварийен старт. Генератора е с голям резервоар и изход за 12 V. Двигателя е едноцилиндров четиритактов с принудително охлаждане.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	6,5
Мощност на генератора, kW	2,5
Захранване, V	230
Работен обем, куб.см	196
Вместимост на резервоара, l	15
Двигател	четиритактов, бензинов Loncin G200F
Гаранционен срок	12 месеца
Тегло, kg	50



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7887